

## Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 12V

Таблица 10

Марка выпрямителя (буква (P) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 500/12 (P)	500	6,0 (7,1)	1	1	493х607 (787)х548	62,0 (80,0)
Пульсар СМАРТ 1000/12 (P)	1000	12,0 (14,1)	1	1	493х607 (787)х548	72,0 (87,0)
Пульсар СМАРТ 1500/12 (P)	1500	18,0 (21,1)	2	1	493х630 (810)х742	102,0 (126,0)
Пульсар СМАРТ 2000/12 (P)	2000	24,0 (28,1)	2	1	493х630 (810)х742	117,0 (146,0)
Пульсар СМАРТ 2500/12 (P)	2500	30,0 (35,1)	3	1	493х692 (872)х935	159,0 (200,0)
Пульсар СМАРТ 3000/12 (P)	3000	36,0 (42,1)	3	1	493х692 (872)х935	169,0 (210,0)
Пульсар СМАРТ 3500/12 (P)	3500	42,0 (49,2)	4	1	493х692 (872)х1128	203,0 (255,0)
Пульсар СМАРТ 4000/12 (P)	4000	48,0 (56,2)	4	1	493х692 (872)х1128	213,0 (266,0)
Пульсар СМАРТ 4500/12 (P)	4500	54,0 (63,2)	5	1	493х692 (872)х1322	248,0 (312,0)
Пульсар СМАРТ 5000/12 (P)	5000	60,0 (70,2)	5	1	493х692 (892)х1322	270,0 (333,0)
Пульсар СМАРТ 5500/12 (P)	5500	66,0 (77,2)	6	1	493х712 (892)х1515	310,0 (372,0)
Пульсар СМАРТ 6000/12 (P)	6000	72,0 (84,2)	6	1	493х712 (892)х1515	313,0 (388,0)
Пульсар СМАРТ 6500/12 (P)	6500	78,0 (91,3)	7	1	493х712 (892)х1709	346,0 (435,0)
Пульсар СМАРТ 7000/12 (P)	7000	84,0 (98,3)	7	1	493х712 (892)х1709	359,0 (438,0)
Пульсар СМАРТ 7500/12 (P)	7500	90,0 (105,3)	8	1	493х712 (*)х1902	388,0 (*)
Пульсар СМАРТ 8000/12 (P)	8000	96,0 (112,3)	8	1 (2 для P)	493х712 (*)х1902	398,0 (*)
<i>и т.д. кратно 500А*</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*по запросу и согласованию