

## Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 24V

Таблица 11

Марка выпрямителя (буква (P) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 500/24 (P)	500	12,0 (14,0)	1	1	493x607 (787)x548	71,0 (89,0)
Пульсар СМАРТ 1000/24 (P)	1000	24,0 (28,1)	2	1	493x630 (810)x742	113,0 (143,0)
Пульсар СМАРТ 1500/24 (P)	1500	36,0 (42,1)	3	1	493x692 (872)x935	158,0 (199,0)
Пульсар СМАРТ 2000/24 (P)	2000	48,0 (56,2)	4	1	493x692 (872)x1128	201,0 (253,0)
Пульсар СМАРТ 2500/24 (P)	2500	60,0 (70,2)	5	1	493x712 (892)x1322	247,0 (311,0)
Пульсар СМАРТ 3000/24 (P)	3000	72,0 (84,2)	6	1	493x712 (892)x1515	289,0 (364,0)
Пульсар СМАРТ 3500/24 (P)	3500	84,0 (98,3)	7	1	493x712 (892)x1709	334,0 (420,0)
Пульсар СМАРТ 4000/24 (P)	4000	96,0 (112,3)	8	1 (2 для P)	493x712 (*)x1902	375,0 (*)
<i>и т.д. кратно 500А*</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*по запросу и согласованию