

Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 30V

Таблица 14

Марка выпрямителя (буква (P) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 225/30 (P)	225	6,75 (8)	1	1	493x607 (787)x548	61,0 (76,0)
Пульсар СМАРТ 450/30 (P)	450	13,5 (15,8)	1	1	493x607 (787)x548	70,0 (85,0)
Пульсар СМАРТ 675/30 (P)	675	20,25 (23,7)	2	1	493x607 (787)x742	101,0 (127,0)
Пульсар СМАРТ 900/30 (P)	900	27,0 (31,6)	2	1	493x607 (787)x742	108,0 (128,0)
Пульсар СМАРТ 1125/30 (P)	1125	33,75 (39,5)	3	1	493x630 (810)x935	145,0 (182,0)
Пульсар СМАРТ 1350/30 (P)	1350	40,5 (47,4)	3	1	493x692 (810)x935	155,0 (196,0)
Пульсар СМАРТ 1575/30 (P)	1575	47,25 (55,3)	4	1	493x692 (810)x1128	187,0 (235,0)
Пульсар СМАРТ 1800/30 (P)	1800	54,0 (63,2)	4	1	493x692 (810)x1128	205,0 (258,0)
Пульсар СМАРТ 2025/30 (P)	2025	60,75 (71,1)	5	1	493x692 (872)x1322	237,0 (296,0)
Пульсар СМАРТ 2250/30 (P)	2250	67,5 (79)	5	1	493x692 (872)x1322	245,0 (305,0)
Пульсар СМАРТ 2475/30 (P)	2475	74,25 (86,9)	6	1	493x692 (872)x1515	278,0 (349,0)
Пульсар СМАРТ 2700/30 (P)	2700	81,0 (94,8)	6	1	493x692 (872)x1515	301,0 (369,0)
Пульсар СМАРТ 2925/30 (P)	2925	87,75 (102,7)	7	1	493x692 (872)x1709	320,0 (402,0)
Пульсар СМАРТ 3150/30 (P)	3150	94,5 (110,6)	7	1	493x692 (872)x1709	338,0 (419,0)
Пульсар СМАРТ 3375/30 (P)	3375	101,25 (118,5)	8	1 (2 для P)	493x692 (*)x1902	361,0 (*)
Пульсар СМАРТ 3600/30 (P)	3600	108,0 (126,4)	8	1 (2 для P)	493x692 (*)x1902	370,0 (*)
<i>и т.д. кратно 225А*</i>

*по запросу и согласованию