

## Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 180V

Таблица 17

Марка выпрямителя (буква (P) обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 75/180 (P)	75	12,0 (14,0)	1	1	493x662 (842)x548	65,0 (84,0)
Пульсар СМАРТ 150/180 (P)	150	27,0 (31,6)	2	1	493x662 (842)x742	101,0 (130,0)
Пульсар СМАРТ 225/180 (P)	225	40,5 (47,4)	3	1	493x723 (903)x935	136,0 (178,0)
Пульсар СМАРТ 300/180 (P)	300	54,0 (63,2)	4	1	493x723 (903)x1128	172,0 (226,0)
Пульсар СМАРТ 375/180 (P)	375	67,5 (79,0)	5	1	493x786 (966)x1322	209,0 (275,0)
Пульсар СМАРТ 450/180 (P)	450	81,0 (94,8)	6	1	493x786 (966)x1515	246,0 (324,0)
Пульсар СМАРТ 525/180 (P)	525	94,5 (110,6)	7	1	493x786 (966)x1709	283,0 (388,0)
Пульсар СМАРТ 600/180 (P)	600	108,0 (126,4)	8	1 (2 для P)	493x786 (*)x1902	318,0 (*)
<i>и т.д. кратко 75А*</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*по запросу и согласованию